

7/11/22 კვტ ცვლადი დენის დამტენი

PINGALAX SHELL სერიის AC დამტენი მინიმალისტური დიზაინითაა აღჭურვილი და მცირე ფართობით. ის შესაფერისია...

მონტაჟი საცხოვრებელ ავტოფარეხებში, კომერციულ ავტოსადგომებსა და კორპორატიულ ავტოსადგომებზე. PINGALAX-ის მოწინავე ხელოვნური ინტელექტის ციფრული

პლატფორმის საშუალებით შესაძლებელია დისტანციური მუშაობის მონიტორინგი და ინტელექტუალური ექსპლუატაცია და მოვლა, რაც უზრუნველყოფს საუკეთესო დამუხტვის

სისტემის გადაწყვეტილებებს ავტომობილის მფლობელებისთვის, ექსპლუატაციისა და მოვლა-პატრონობის პერსონალისთვის და ოპერაციების მენეჯერებისთვის.



სახლის გამოყენება



კომერციული უძრავი ქონება



პარკირების ადგილები ოფისის შენობა



99%
სატრანსპორტო საშუალება
ადაპტირება



22 კვტ
მაქსიმალური სიმძლავრე



99%
ეფექტურობა



3
საფარი GB/T, IEC, UL სტანდარტი



10+
პროტოკოლის მხარდაჭერა



IP65
მაღალი დაცვა დონე

▶ მაღალი ხარისხის

- 

შესანიშნავი ამინდი და კოროზია წინააღმდეგობა

ცეცხლგამძლე UL94 V-0 და იმპორტირებული PC/ASA მასალა უზრუნველყოფს ამინდისადმი მდგრადობისა და კოროზიის

სანიშნავი შესაძლებლობების შესანიშნავ დონეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ დამტენი სხვადასხვა პირობებში კვლავ კარგ მდგომარეობაში რჩება. გარემო.
- 

მრავალშრიანი უსაფრთხოების მექანიზმი

ჩაშენებული დაცვის მექანიზმები, მათ შორის 8-შრიანი უსაფრთხოების დაცვა, სრული დატენვისას ავტომატური გამორთვა, ერთი დილაკით საგანგებო გამორთვა და

ა.შ., ეხმარება სადგურებსა და მომხმარებლებს დატენვის დროს უჩვეულო სიტუაციების სწრაფად აღმოჩენასა და მოგვარებაში, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო დატენვის პროცესს.
- 

მკაცრი ხარისხის კონტროლი

ყველა პროდუქტზე მკაცრი გამოშვების ტესტები, მათ შორის მარილის შესხურების ტესტი, ელექტრო მახასიათებლების ტესტი, წყალგაუმტარი ტესტი, მტვრისგან დაცვა, გამორთვისა და შეერთების ტესტი, რადიაციული ჩარევის ტესტი და ა.შ., დამტენების ხარისხის უზრუნველსაყოფად. წყარო.
- 

OTA განახლება

ღრუბელზე დაფუძნებული ოპერაციები და მართვა საშუალებას იძლევა დისტანციური OTA განახლებების, უფრო დაბალი ოპერაციული და ტექნიკური მომსახურების ხარჯებით.





➤ მინიმალისტური დიზაინი

მისი გამარტივებული ჩარჩო და ეკრანის გარეშე დიზაინი მინიმალისტურ ესთეტიკას ქმნის. ინდიკატორის შუქი აჩვენებს დატენვის სტატუსს, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ნათლად დაინახონ გამოყენების სტატუსი.

➤ მოქნილი კონფიგურაცია

გამოდგება როგორც სახლის, ასევე კომერციული გამოყენებისთვის.

➤ PINGALAX-ის სპეციალური აპლიკაცია

უზრუნველყოფს ცვლადი დენის დამტენის მართვ ავთენტიფიკაციას და კონტროლს. სახლის დატენვის სცენარიისთვის, აპლიკაციას შეუძლია დატენვის დაგეგმვა პიკის საათების გარდა, რაც მას უფრო ეკონომიურს ხდის.

➤ დაბალი ხმაურის დიზაინი

დატენვის დროს ხმაური 40 დბ-ზე ნაკლებია, რაც ქმნის მშვიდ და შეუფერხებელ გარემოს დატენვის დროს.

დისტრიბუტორი კომპანია

INVER SOL

გაანათე მომავალი

SHELL AC ელექტრომობილის დამტენი

PCAC-J5

პროდუქტის ინფორმაცია	
კონექტორის ტიპი	IEC: ტიპი 2, GB: GB, UL: ტიპი 1
კონექტორების რაოდენობა	1
გაგრილება	ჰაერით გაგრილებადი
ეფექტურობა	99%
კაბელები	სტანდარტული: 5 მ
გაზოვნის სიზუსტე	1%
შეყვანა და გამოყვანა	
შეყვანის/გამოყვანის სიმძლავრის ნომინალი და მიმდინარე	IEC / GB რეიტინგები: ერთფაზიანი 7 ~ 7.4 კვტ / 32 ა-მდე, სამფაზიანი 22 კვტ / 32 ა-მდე, UL რეიტინგები 11.5 კვტ / 48 ა-მდე
შემაჯალი/გამომავალი ძაბვა	IEC: ერთფაზიანი: 230VAC±15% 50/60Hz-ზე, სამფაზიანი: 400VAC±15% 50/60Hz-ზე GB: ერთფაზიანი: 220VAC±15% 50/60Hz-ზე, სამფაზიანი: 380VAC±15% 50/60Hz-ზე UL: ერთფაზიანი / გაყოფილი ფაზა: 240VAC ± 15% 50/60Hz-ის ქვეშ
დაცვა	ჭარბი დენი, ჭარბი ძაბვა, ძაბვის ვარდნა, მოკლე ჩართვა, გადატვირთვა, ტემპერატურის გადაჭარბება, დამინების ხარვეზი, გაჟონვა და ელვისებური დაცვა
მექანიკური	
ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე)	310 მმ × 224 მმ × 128 მმ
მონტაჟის ტიპი	საყრდენი/კედელზე დასამონტაჟებელი
წმინდა წონა	დაახლოებით 4 კგ (სტანდარტული კაბელის ჩათვლით. წონა შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს კონფიგურაციის მიხედვით)
გარემოსდაცვითი	
სამონტაჟო პოზიცია	შიდა და გარე
IP რეიტინგი	IP65
ხმაურის დონე	<40dB
მაქსიმალური სამუშაო სიმაღლე	2000 მ
ტემპერატურის დიაპაზონი	-30°C ~ +50°C
სამუშაო ტენიანობა	5% ~ 95%RH არაკონდენსირებადი
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკაცია და ანგარიშები	CE (TÜV), CB, CNAS, CMA
დიზაინის სტანდარტები	IEC: IEC 61851-1 GB: GB/T 20234.1, GB/T 20234.2, GB/T 18487.1, NB/T 33002, NB/T 33008.2 UL: 2231-2
ინტერფეისი	
ავთენტიფიკაციის მეთოდები	RFID ბარათი / PINGALAX აპლიკაცია (Bluetooth-ის ან Wi-Fi-ს გამოყენებით) / შეერთება და დატენვა / დაგეგმილი დატენვა
ინტერნეტ კავშირი	Ethernet / 4G / Bluetooth და Wi-Fi
კომუნიკაციის პროტოკოლი	OCPP 1.6 / OCPP 2.0.1 / დამოუკიდებელი / Modbus RTU RS485 / სხვა მორგებული საკომუნიკაციო პროტოკოლების მხარდაჭერა